



INSTANTCHARGER 100W 4 USB

Pengisi daya USB-C dan USB-A GaN PD yang berdaya kuat



Berikan Daya Pada Kehidupan Anda.

Bebas bepergian dengan InstantCharger 100W 4 USB. Pengisi daya seukuran saku yang hebat ini mengisi daya hingga empat perangkat¹ sekaligus. Perangkat ini dapat mengisi daya apa pun dengan cepat menggunakan kabel USB-A atau USB-C—ponsel, earbud, power bank, kamera, bahkan laptop atau konsol game Anda. Termasuk colokan perjalanan yang dapat diganti tidak peduli tujuan Anda. Dan perangkat ini dibuat dari plastik daur ulang dan dikemas dalam bahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bepergian bebas repot, ke mana pun Anda pergi.

Fitur

- ▶ Isi daya laptop yang didukung dengan USB-C dengan cepat
- ▶ Isi daya perangkat Anda dalam sekejap
- ▶ Ringan dan ringkas sebagai adaptor daya laptop
- ▶ Empat port USB untuk pengisian daya bersamaan
- ▶ Distribusi daya pintar
- ▶ Colokan perjalanan yang dapat diganti
- ▶ Bahan dan kemasan ramah lingkungan
- ▶ Keamanan dan keandalan tingkat lanjut
- ▶ Kantong Pelindung



INSTANTCHARGER 100W 4 USB

Pengisi daya USB-C dan USB-A GaN PD yang berdaya kuat



Isi daya laptop yang didukung dengan USB-C dengan cepat

Perlu tambahan daya dalam waktu singkat di tengah proyek besar Anda? InstantCharger 100W 4 USB super hebat dan berkecepatan tinggi memungkinkan Anda mengisi semua laptop yang dilengkapi dengan port USB-C², termasuk MacBook Pro 16".

Isi daya perangkat Anda dalam sekejap

Power Delivery 3.0 memastikan pengisian daya cepat untuk perangkat Anda. Kami menjamin pengisian daya ulang hingga 50% dalam 30 menit untuk iPhone 12³, 40 menit untuk Samsung Galaxy S21, atau 45 menit untuk MacBook Pro 16"³. Ya, secepat itu.

Ringan dan ringkas sebagai adaptor daya laptop

Lupakan pengisi daya yang besar dan berat. Memanfaatkan kekuatan teknologi GaN (galium nitrida), InstantCharger 100W 4 USB adalah adaptor daya ringan yang terbaik. Cocok untuk mereka yang ingin bebas dari segala beban.

Empat port USB untuk pengisian daya bersamaan

InstantCharger 100W 4 USB memiliki dua port USB-A dan dua port USB-C. Sekarang Anda dapat mengisi daya hingga empat perangkat⁴ sekaligus—telepon, tablet, laptop, speaker, headphone, konsol game, drone, kamera, power bank, apa pun itu!

Distribusi daya pintar

Anda mencari efisiensi? Anda mencari kecepatan pengisian daya yang optimal? InstantCharger 100W 4 USB siap memberikannya. Perangkat ini cukup cerdas untuk mengetahui cara mengalokasikan daya, tergantung pada perangkat yang terhubung.

Colokan perjalanan yang dapat diganti

Beralih dengan mudah antara colokan daya AS, UE, dan Inggris untuk kemudahan perjalanan. Isi daya perangkat Anda tanpa rasa khawatir, di mana pun Anda berada di seluruh dunia.

Bahan dan kemasan ramah lingkungan

Pengisi daya USB ini lebih ramah lingkungan. Dibuat dengan 90% plastik daur ulang dan kemasan bersertifikat FSC yang dicetak dengan tinta kedelai organik.

Keamanan dan keandalan tingkat lanjut

Jangan khawatir dengan perangkat Anda. Pengisi daya memberikan perlindungan otomatis terhadap panas berlebihan serta kondisi arus berlebihan/tegangan berlebihan, serta memberikan perlindungan lonjakan.

Kantong Pelindung

Bahkan pengisi daya yang berguna seperti ini perlu beristirahat, jadi perangkat ini dilengkapi dengan perlindungan dari debu dan kerusakan ketika tidak digunakan.

Disclaimers:

1. Kabel pengisi daya dijual terpisah.
2. Untuk menghasilkan maks. pengisian daya 100W ke satu port USB-C, pilih kabel USB-C ke USB-C yang kompatibel yang dapat mendukung output pengisian daya 100W.
3. Waktu pengisian daya berdasarkan pengujian SGS menggunakan port USB-C dan kabel pengisian daya yang kompatibel. Pengalaman pengguna yang sesungguhnya dapat bervariasi tergantung pada banyak faktor, seperti model, ukuran baterai, suhu, kelembapan, dan kondisi serta usia perangkat.
4. Kabel pengisi daya dijual terpisah. Setiap port USB-C mendukung maks. pengisian daya 100W PD. Setiap port USB-A mendukung maks. pengisian daya 15W. Saat mengisi empat perangkat secara bersamaan, total output maks. adalah 100W.

Isi Kotak:

- 1 x InstantCharger 100W 4USB
- 3 x Colokan yang dapat diganti
- 1 x Kantong
- 1 x QSG
- 1 x Lembar keselamatan
- 1 x Kartu garansi

Spesifikasi Teknis:

Spesifikasi Umum

- ▶ Total daya output: Maks. 100 W
- ▶ Suhu operasi: 0~45°C
- ▶ Efisiensi aktif rata-rata: Min. 82.97%
- ▶ Efisiensi pada beban rendah (10%): Min. 68.52%
- ▶ Konsumsi daya tanpa beban: Maks. 0.26W
- ▶ Input: 100-240V~, 50-60Hz, 1.8A
- ▶ Output Maks:
 - USB-A1/USB-A2: 5.0V-3.0A 15.0W
 - USB-C1/USB-C2: 5.0V-3.0A 15.0W, 9.0V-3.0A 27.0W, 12.0V-3.0A 36.0W, 15.0V-3.0A 45.0W, 20.0V-5.0A 100.0W
 - USB-A1+USB-A2: 15.0W + 15.0W
 - USB-C1+USB-C2: 45.0W + 45.0W
 - USB-A1/USB-A2+USB-C1/USB-C2: 15.0W +80.0W
 - USB-A1+USB-A2+USB-C1/USB-C2: 15.0W +15.0W+65.0W
 - USB-A1/USB-A2+USB-C1+USB-C2: 15.0W+45.0W+30.0W
 - USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2: 15.0W +15.0W+45.0W+18.0W
- Total Output: 100.0W Max.
- Hanya untuk output 5V: USB-A1+USB-A2+USB-C1+USB-C2: 5.0V-1A 5.0W+5.0V-1A 5.0W+5.0V-2.4A 12.0W+5.0V-2.4A 12.0W

Dimensi

- ▶ Dimensi (adaptor tidak termasuk) (L x T x D): 88 x 66 x 34 mm/ 3.5 x 2.6 x 1.3"
- ▶ Berat (adaptor tidak termasuk): 245 g / 0.54 lbs



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.infinitylab.com

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Semua hak dilindungi undang-undang. InfinityLab adalah merek dagang HARMAN International Industries, Incorporated, yang terdaftar di Amerika Serikat dan/atau berbagai negara lainnya. Fitur, spesifikasi, dan penampilan dapat berubah tanpa pemberitahuan.